

# Misuratore COMBO TV - SAT - FIBRA OTTICA FULL HD - 7" MAX 2



Nuovissimo! **con dCSS SKY e H265/HEVC**

Con DVB-T2 DVB-S2 e Ingresso Fibra OTTICA,  
Tutto di Serie

# X Max 2



**DVB-T2**

**HEVC  
H265**

**DVB-S2**

**dCSS**  
16 Frequenze INTEGRATO

Test Frequenze  
**SKY**

Digitale Terrestre e DVB-T2, incluso codec H265/HEVC  
Digitale Satellite e DVB-S2, incluso controllo SCR e dCSS  
Grande Display 7" Alta Risoluzione  
Decoder FULL HD per la visualizzazione immagini TV e SAT  
Ingresso FIBRA OTTICA con Misuratore di Potenza integrato  
Ingresso e Uscita AUDIO VIDEO (Analogico e HDMI)  
Protezione in Gomma antiurto

**HDMI**

**Fibra  
Ottica**

**7"**

**COMPATIBILITA' COMPLETA** impianti SCR e dCSS (16 UB SKY)  
Lista completa transponder SKY precaricata e Test Frequenze

# Misuratore COMBO TV - SAT - FIBRA OTTICA FULL HD - 7" MAX 2

**Nuovissimo! con dCSS SKY e H265/HEVC**

**Con DVB-T2 DVB-S2 e Ingresso Fibra OTTICA,  
Tutto di Serie**

- Schermo 7" FULL HD TFT a colori
- Visualizzazione immagini SD e HD (H264/H265)
- Misuratore di Potenza Ottica integrato con ingresso FC/PC
- Demodulazione DVBT/T2/S/S2
- Spettro e Costellazione TV e SAT
- Compatibile con LNB e Switch dCSS e SCR
- Ingresso e Uscita HDMI (funzione test e monitor)
- Ingresso e Uscita AV (funzione test e monitor)
- Misure di Potenza, S/N, MER, BER, Qualità in una sola schermata
- Ricerca canali completa e per MUX/Transponder
- Funzione Loop 8 canali (test continuo su 8 TP)
- Tastiera multifunzione retroilluminata
- Batteria ricaricabile lunga durata con funzione Power Bank (tramite porta USB)
- Ingresso USB per upgrade SW e Media Player
- Torcia integrata
- Gomma protettiva antiurto nera
- Con capiente borsa di trasporto, cavo AV di collegamento e Cavo per ricarica da auto inclusi.



# X Max 2

Schermo: 7"LCD colori full HD  
Demodulazione: DVB-T/T2, DVB-S/S2  
Funzioni: Misure, Visualizzazione immagini, spettro, decoder full HD canali in chiaro

#### DVB-T/T2 (banda TV terrestre)

Gamma di frequenze: VHF-UHF  
Larghezza di banda: 6/7/8 MHz selez.  
Ingresso tuner: connettore IEC  
Demodulatore: COFDM DVB-T/DVB-T2  
Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM  
Modo trasmissione: 2K, 8K  
Intervallo di guardia: 1/2, 1/3, 1/8, 1/16, 1/32  
Spettro: sì, con span regolabile  
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro incluso H265/HEVC

#### DVB-S/S2 (banda Satellite)

Gamma frequenze: 950-2150MHz  
Ingresso tuner: connettore F  
Tipo LNB: Universale, dCSS, SCR, Multifeed  
Demodulatore: QPSK DVB-S/ 8PSK DVB-S2  
Alimentazione LNB: 13/18V, +22KHz  
DiSEqC: vers. 1.0/1.2  
Symbol Rate: 2 - 45Mbps  
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  
Spettro: sì, con span regolabile  
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro

#### Fibra Ottica (power meter)

Connessione: FC/PC femmina  
Lunghezza d'onda: Selezionabile

Dimensioni e Peso: 25x15.6x4 /cm); 1Kg  
Batterie: Li-oN 7.4V, 3000mA

#### ACCESSORI INCLUSI:

Borsa trasporto, alimentatore, carica batterie da auto



Codice prodotto: DPMAX2

Descrizione: Misurometro DVB-S2/T2/Fibra dCSS-H265

Codice EAN: 8032539194044



Distribuito da Auriga Srl

Via Quintiliano, 30 • 20138 Milano • tel. +39 02 50 97 780 • fax +39 02 50 97 324 • auriga@auriga.it  
www.auriga.it • Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. • C.C.I.A. MI N. 1797917 • C.F. e P. IVA 05123260969