

1. Installare il driver della porta seriale su un PC con Windows 10:
eseguire CH341SER.EXE per installare il driver(se già installato in precedenza da installazione fallita).
2. Collegare cavo USB al computer e alla porta USB del modulatore.
3. Avviare T2Update-STM32-GD32-V4.3.exe, Click su "SearchCOM" per cercare la porta del modulatore (di solito quella col numero più alto)
4. Click su "File"/"Load File" e scegliere tipo file .STB file, e selezionare il file: .STB
5. Click su "Download"
6. Attendere che finisca tutto il processo di aggiornamento fino a quando appare la scritta OK.
7. Entrare nel menù, fare un Reset di fabbrica tramite l'ultima voce "Factory Set" e confermare tramite l'opzione "Yes".